

NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD

CEI
IEC
60100

1962

AMENDEMENT 1
AMENDMENT 1

1969-11

Amendement 1

**Méthodes de mesure des capacités
entre électrodes des tubes électroniques**

Amendment 1

**Methods for the measurement of direct
interelectrode capacitances of electronic tubes
and valves**

© IEC 1969 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

International Electrotechnical Commission

Telefax: +41 22 919 0300

3, rue de Varembe Geneva, Switzerland

e-mail: inmail@iec.ch

IEC web site <http://www.iec.ch>



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE

C

*Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue*

MODIFICATIONS A LA PUBLICATION 100:

**MÉTHODES DE MESURE DES CAPACITÉS ENTRE ÉLECTRODES
DES TUBES ÉLECTRONIQUES**

(Deuxième édition - 1962)

Page 6

Paragraphes 2.2 et 2.3

Remplacer le texte existant par le suivant :

2.2 Lorsqu'on mesure des tubes à rayons cathodiques, les dispositions suivantes sont applicables:

2.2.1 Il doit être indiqué si les électrodes de post-accélération (électrodes d'intensification) sont réunies à la masse, ou laissées flottantes, lorsque le résultat d'une mesure est cité.

2.2.2 Dans les tubes à plusieurs canons, les éléments de(s) canon(s) non mesurés doivent être mis à la masse.

2.2.3 Les écrans entre les canons des tubes à plusieurs canons doivent être considérés comme des éléments du canon mesuré.

2.3 Lorsqu'on mesure des tubes ayant un culot à chemise métallique à laquelle aucune connexion extérieure ne doit être faite conformément aux indications du fabricant, la chemise métallique est laissée flottante pendant les mesures de capacités.

Lorsqu'une connexion extérieure peut être faite à la chemise métallique du culot, cette chemise sera considérée comme un élément du tube.

Ajouter le paragraphe suivant :

2.8 Lorsqu'on mesure des tubes dont la cathode est reliée à une extrémité du filament, la(es) autre(s) connexions du filament doivent aussi être reliées à la cathode.