

Klemmenbezeichnungen in Kraftfahrzeugen

Anwendungsbeispiele in Anschlußplänen

DIN
72 552
Blatt 3Terminal markings for motor vehicles, examples
for application on circuit diagramsMit DIN 72 552 Blatt 1, Blatt 2
und Blatt 4 Ersatz für DIN 72 552

Gruppe Nr	Anschlußpläne, lfd. Nr
1.	1.1. Batteriezündung
	1.2. Magnetzündung
	1.3. Batteriezündung bei 24 V-Anlagen
2.	2. Vorglüh-Anlage
4.	4.1. Doppelschlußmotor (Drehzahl steuerbar, Wirkschaltung) ¹⁾
	4.2. Doppelschlußmotor mit eingebautem Schütz (Wirkschaltung) ¹⁾
	4.3. Umkehrmotor (Wirkschaltung) ¹⁾
	4.4. Motor für 2 Drehzahlen (Wirkschaltung) ¹⁾

¹⁾ Die in den Wirkschaltungen eingezeichneten reinen Buchstabenbezeichnungen sind im Gerät nicht aufgebracht, sondern dienen nur zur Erläuterung der Schaltung.

Fortsetzung Seite 2 bis 7

Fachnormenausschuß Kraftfahrzeugindustrie im Deutschen Normenausschuß (DNA)

Documents

AVA

Document Sharing Hub

Gruppe Nr	Anschlußpläne, lfd. Nr		
5.	5.1. Starter 6, 12 oder 24 V Starterschalter von Klemme 15 von Batterie-Plus 50 30 M Starter	5.2. Starter 12 oder 24 V mit Startsperrrelais Startsperrrelais Starterschalter von Klemme 15 von Klemme D+ von Batterie-Plus 50 30 M Starter	5.3. Starter 24 V mit eingebautem Magnetschalter und Startwiederholrelais Startwiederholrelais Starterschalter von Klemme 15 von Batterie-Plus 50 30 M Starter
	5.4. Starter über 42 V mit getrenntem Magnetschalter und Startwiederholrelais Magnetschalter mit Startwiederholrelais vom Starter-schalter von Batterie-Plus zu Batterie-Minus 50 30 M Starter	5.5. Parallelbetrieb von 2 Startern 24 V mit Startwiederholrelais, Folgesteuerung im Starter Startwiederholrelais Magnetschalter für Parallelbetrieb Starterschalter von Klemme 15 von Batterie-Plus 50 30 M Starter I M Starter II	
	5.6. Parallelbetrieb von 2 Startern über 42 V mit Startwiederholrelais, Folgesteuerung in getrenntem Magnetschalter Magnetschalter mit Startwiederholrelais Magnetschalter mit 2 Hilfsrelais von Batterie-Plus vom Starter-schalter zu Batterie-Minus 50 30 M Starter I M Starter II	5.7. Starter 24 V in 12/24 V-Anlage mit Batterie-Umschaltung Batterie-Umschalter Batterie-Hauptschalter Starterschalter von Klemme 15 Batterie II Batterie I 50 30 M Starter	

Gruppe Nr	Anschlußpläne, lfd. Nr
6.	6.1. Generator mit Regler 6.2. Parallelbetrieb von 2 Generatoren mit Reglern
	6.3. Drehstrom-Generator (Gleichrichter eingebaut) und Regler 6.4. Drehstrom-Generator (Gleichrichter getrennt) und Regler
	6.5. Magnetz�nder-Generator mit 2 gleichen Wechselstrom-Ankern f�r Beleuchtung bzw. Ladung 6.6. Magnetz�nder-Generator mit 2 verschiedenen Wechselstrom-Ankern f�r Beleuchtung bzw. Ladung
	6.7. Start-Z�nd-Generator mit Regler und Startrelais