

DIN EN IEC 61191-1



ICS 31.180

Ersatz für
DIN EN 61191-1:2014-02
Siehe Anwendungsbeginn

**Elektronikaufbauten auf Leiterplatten –
Teil 1: Fachgrundspezifikation –
Anforderungen an gelötete elektrische und elektronische Baugruppen
unter Verwendung der Oberflächenmontage und verwandter
Montagetechniken
(IEC 61191-1:2018);
Deutsche Fassung EN IEC 61191-1:2018**

Printed board assemblies –
Part 1: Generic specification –
Requirements for soldered electrical and electronic assemblies using surface mount and
related assembly technologies
(IEC 61191-1:2018);
German version EN IEC 61191-1:2018

Ensembles de cartes imprimées –
Partie 1: Spécification générique –
Exigences relatives aux ensembles électriques et électroniques brasés utilisant les
techniques de montage en surface et associées
(IEC 61191-1:2018);
Version allemande EN IEC 61191-1:2018

Gesamtumfang 49 Seiten

DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik in DIN und VDE

Anwendungsbeginn

Anwendungsbeginn für die von CENELEC am 2018-10-19 angenommene Europäische Norm als DIN-Norm ist 2019-06-01.

Für DIN EN 61191-1:2014-02 besteht eine Übergangsfrist bis 2021-10-19.

Nationales Vorwort

Vorausgegangener Norm-Entwurf: E DIN EN 61191-1:2015-10.

Für dieses Dokument ist das nationale Arbeitsgremium K 682 „Aufbau- und Verbindungstechnik für elektronische Baugruppen“ der DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik in DIN und VDE (www.dke.de) zuständig.

Die enthaltene IEC-Publikation wurde vom TC 91 „Electronics assembly technology“ erarbeitet.

Das IEC-Komitee hat entschieden, dass der Inhalt dieses Dokuments bis zu dem Datum (stability date) unverändert bleiben soll, das auf der IEC-Website unter „<http://webstore.iec.ch>“ zu diesem Dokument angegeben ist. Zu diesem Zeitpunkt wird entsprechend der Entscheidung des Komitees das Dokument

- bestätigt,
- zurückgezogen,
- durch eine Folgeausgabe ersetzt oder
- geändert.

Für den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf ein Dokument ohne Angabe des Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die Verweisung auf die jeweils aktuellste Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments.

Für den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in Bezug genommene Ausgabe des Dokuments.

Der Zusammenhang der zitierten Dokumente mit den entsprechenden deutschen Dokumenten ergibt sich, soweit ein Zusammenhang besteht, grundsätzlich über die Nummer der entsprechenden IEC-Publikation. Beispiel: IEC 60068 ist als EN 60068 als Europäische Norm durch CENELEC übernommen und als DIN EN 60068 ins Deutsche Normenwerk aufgenommen.

Änderungen

Gegenüber DIN EN 61191-1:2014-02 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) Die Anforderungen wurden aktualisiert, um den Akzeptanzkriterien in IPC A-610F zu entsprechen;
- b) „Montagezeichnung“ wurde durchgängig in „Montagedokumentation“ geändert;
- c) Verweisungen auf IEC-Normen wurden aktualisiert;
- d) Abschnitt 9 wurde komplett neu formuliert;
- e) Anhang B – Eignung von Flussmitteln – wurde entfernt.

Frühere Ausgaben

DIN EN 61191-1: 1999-06, 2014-02

Elektronikaufbauten auf Leiterplatten –
Teil 1: Fachgrundspezifikation –
Anforderungen an gelötete elektrische und elektronische Baugruppen unter
Verwendung der Oberflächenmontage und verwandter Montagetechniken
(IEC 61191-1:2018)

Printed board assemblies –
Part 1: Generic specification –
Requirements for soldered electrical and
electronic assemblies using surface mount and
related assembly technologies
(IEC 61191-1:2018)

Ensembles de cartes imprimées –
Partie 1: Spécification générique –
Exigences relatives aux ensembles électriques
et électroniques brasés utilisant les techniques
de montage en surface et associées
(IEC 61191-1:2018)

Diese Europäische Norm wurde von CENELEC am 2018-10-19 angenommen. CENELEC-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC Management Centre oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf Anfrage erhältlich.

Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem CEN-CENELEC Management Centre mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Türkei, Ungarn, dem Vereinigten Königreich und Zypern.



Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

CEN-CENELEC Management Centre: Rue de la Science 23, B-1040 Brüssel

Europäisches Vorwort

Der Text des Dokuments 91/1481/CDV, zukünftige 3. Ausgabe der IEC 61191-1, erarbeitet vom IEC/TC 91 „Electronics assembly technology“, wurde zur parallelen IEC-CENELEC-Abstimmung vorgelegt und von CENELEC als EN IEC 61191-1:2018 angenommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

- spätestes Datum, zu dem dieses Dokument auf nationaler Ebene durch Veröffentlichung einer identischen nationalen Norm oder durch Anerkennung übernommen werden muss (dop): 2019-07-19
- spätestes Datum, zu dem nationale Normen, die diesem Dokument entgegenstehen, zurückgezogen werden müssen (dow): 2021-10-19

Dieses Dokument ersetzt EN 61191-1:2013.

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren können. CENELEC ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren.

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm IEC 61191-1:2018 wurde von CENELEC ohne irgendeine Abänderung als Europäische Norm angenommen.

In der offiziellen Fassung sind unter „Literaturhinweise“ zu den aufgelisteten Normen die nachstehenden Anmerkungen einzutragen:

IEC 61188-5-1	ANMERKUNG	Harmonisiert als EN 61188-5-1.
IEC 61188-5-2	ANMERKUNG	Harmonisiert als EN 61188-5-2.
IEC 61188-5-3	ANMERKUNG	Harmonisiert als EN 61188-5-3.
IEC 61188-5-4	ANMERKUNG	Harmonisiert als EN 61188-5-4.
IEC 61188-5-5	ANMERKUNG	Harmonisiert als EN 61188-5-5.
IEC 61188-5-6	ANMERKUNG	Harmonisiert als EN 61188-5-6.
IEC 61188-7	ANMERKUNG	Harmonisiert als EN 61188-7.
IEC 61189-2	ANMERKUNG	Harmonisiert als EN 61189-2.
IEC 61190-1-2	ANMERKUNG	Harmonisiert als EN 61190-1-2.
IEC 61193-1	ANMERKUNG	Harmonisiert als EN 61193-1.
IEC 61193-3	ANMERKUNG	Harmonisiert als EN 61193-3.
IEC 62326-1	ANMERKUNG	Harmonisiert als EN 62326-1.
IEC 62326-4	ANMERKUNG	Harmonisiert als EN 62326-4.

Anhang ZA (normativ)

Normative Verweisungen auf internationale Publikationen mit ihren entsprechenden europäischen Publikationen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen).

ANMERKUNG 1 Ist eine internationale Publikation durch gemeinsame Abänderungen modifiziert worden, gekennzeichnet durch (mod.), dann gilt die entsprechende EN oder das HD.

ANMERKUNG 2 Aktualisierte Informationen über die in diesem Anhang aufgeführten aktuellen Fassungen der Europäischen Normen sind hier verfügbar: www.cenelec.eu.

<u>Publikation</u>	<u>Jahr</u>	<u>Titel</u>	<u>EN/HD</u>	<u>Jahr</u>
IEC 60068-2-20	–	Environmental testing – Part 2-20: Tests – Test T: Test methods for solderability and resistance to soldering heat of devices with leads	EN 60068-2-20	–
IEC 60068-2-58	–	Environmental testing – Part 2-58: Tests – Test Td: Test methods for solderability, resistance to dissolution of metallization and to soldering heat of surface mounting devices (SMD)	EN 60068-2-58	–
IEC 60194	–	Printed board design, manufacture and assembly – Terms and definitions	EN IEC 60721-3-1	–
IEC 60721-3-1	–	Classification of environmental conditions – Part 3-1: Classification of groups of environmental parameters and their severities – Storage	–	–
IEC 61189-1	–	Test methods for electrical materials, interconnection structures and assemblies – Part 1: General test methods and methodology	EN 61189-1	–
IEC 61189-3	–	Test methods for electrical materials, printed boards and other interconnection structures and assemblies – Part 3: Test methods for interconnection structures (printed boards)	EN 61189-3	–
IEC 61190-1-1	–	Attachment materials for electronic assembly – Part 1-1: Requirements for soldering fluxes for high-quality interconnections in electronics assembly	EN 61190-1-1	–
IEC 61190-1-3	–	Attachment materials for electronic assembly – Part 1-3: Requirements for electronic grade solder alloys and fluxed and non-fluxed solid solder for electronic soldering applications	EN IEC 61190-1-3	–
IEC 61191-2	–	Printed board assemblies – Part 2: Sectional specification – Requirements for surface mount soldered assemblies	EN 61191-2	–
IEC 61191-3	–	Printed board assemblies – Part 3: Sectional specification – Requirements for through-hole mount soldered assemblies	EN 61191-3	–

<u>Publikation</u>	<u>Jahr</u>	<u>Titel</u>	<u>EN/HD</u>	<u>Jahr</u>
IEC 61191-4	–	Printed board assemblies – Part 4: Sectional specification – Requirements for terminal soldered assemblies	EN 61191-4	–
IEC 61249-8-8	–	Materials for interconnection structures – Part 8: Sectional specification set for non-conductive films and coatings – Section 8: Temporary polymer coatings	EN 61249-8-8	–
IEC 61340-5-1	–	Electrostatics – Part 5-1: Protection of electronic devices from electrostatic phenomena – General requirements	EN 61340-5-1	–
IEC/TR 61340-5-2	–	Electrostatics – Part 5-2: Protection of electronic devices from electrostatic phenomena – User guide	CLC/TR 61340-5-2	–
IEC 61760-2	–	Surface mounting technology – Part 2: Transportation and storage conditions of surface mounting devices (SMD) – Application guide	EN 61760-2	–
ISO 9001	2008	Quality management systems – Requirements	–	–
IPC-A-610	–	Acceptability of Electronics Assemblies	–	–

Inhalt

	Seite
Europäisches Vorwort	2
Anhang ZA (normativ) Normative Verweisungen auf internationale Publikationen mit ihren entsprechenden europäischen Publikationen	3
1 Anwendungsbereich	10
2 Normative Verweisungen	10
3 Begriffe	11
4 Allgemeine Anforderungen	12
4.1 Rangfolge	12
4.1.1 Allgemeine Bemerkung	12
4.1.2 Widerspruch	12
4.1.3 Dokumentation der Konformität	12
4.2 Auslegung der Anforderungen	12
4.3 Einteilung	13
4.4 Fehler und Prozessindikatoren	13
4.5 Anforderungen an die Prozesssteuerung	13
4.6 Weitergabe der Anforderungen	14
4.7 Konstruktionen	14
4.7.1 Neukonstruktionen	14
4.7.2 Bestehende Konstruktionen	14
4.8 Visuelle Hilfsmittel	14
4.9 Fertigkeit des Personals	14
4.9.1 Konstruktionsfertigkeit	14
4.9.2 Herstellungsfertigkeit	14
4.10 Elektrostatische Entladung (ESD)	15
4.11 Einrichtungen	15
4.11.1 Allgemeines	15
4.11.2 Umgebungskontrollen	15
4.11.3 Temperatur und Luftfeuchte	15
4.11.4 Beleuchtung	15
4.11.5 Feldbedingungen	15
4.11.6 Reinräume	16
4.12 Montagewerkzeuge und Ausrüstungen	16
4.12.1 Allgemeines	16
4.12.2 Prozesssteuerung	16
5 Anforderungen an die Werkstoffe	16
5.1 Überblick	16
5.2 Lot	16
5.3 Flussmittel	16

	Seite
5.4 Lotpaste	17
5.5 Lotformteile	17
5.6 Klebstoffe	17
5.7 Reinigungsmittel	17
5.7.1 Allgemeines	17
5.7.2 Auswahl der Reinigungsmittel	17
5.8 Polymerbeschichtungen	18
5.8.1 Lötstoppabdeckungen und partielle Masken	18
5.8.2 Schutzbeschichtung und Vergussmaterialien	18
5.8.3 Abstandhalter (dauerhaft und zeitweilig)	18
5.9 Chemische Abisoliermittel	18
5.10 Reinigungsmittel	18
5.11 Wärmeschrumpfende Lötmitel	18
6 Anforderungen an Bauelemente und Leiterplatten	18
6.1 Allgemeines	18
6.2 Lötbarkeit	19
6.2.1 Lötbarkeit von Bauteilen	19
6.2.2 Aufbereitung	19
6.2.3 Lötbarkeitsprüfung von Keramiksubstraten	19
6.3 Erhaltung der Lötbarkeit	19
6.3.1 Allgemeines	19
6.3.2 Vorbehandlung	19
6.3.3 Versprödung von Lötverbindungen durch Gold	19
6.3.4 Verzinnen nicht lötfar Bauteile	20
6.4 Erhaltung der Lotreinheit	20
6.5 Vorbereitung der Anschlussdrähte	21
6.5.1 Allgemeines	21
6.5.2 Formung der Anschlussdrähte	21
6.5.3 Grenzwerte für die Anschlussdrahtformung	22
7 Anforderungen an das Montageverfahren	22
7.1 Überblick	22
7.2 Reinheit	22
7.3 Kennzeichnungen und Bezugsbezeichnungen von Bauteilen	22
7.4 Konturen der Lötverbindungen	22
7.5 Kondensationspunkte	22
7.6 Wärmeabfuhr	23
8 Anforderungen an das Lötverfahren	23
8.1 Allgemeines	23
8.1.1 Lötverfahren	23

	Seite
8.1.2 Instandhaltung der Maschinen.....	23
8.1.3 Handhabung von Bauteilen.....	23
8.1.4 Vorwärmung.....	23
8.1.5 Träger.....	23
8.1.6 Niederhalten von Anschlüssen oberflächenmontierbarer Bauelemente.....	23
8.1.7 Wärmezufuhr.....	24
8.1.8 Abkühlung	24
8.2 Aufschmelzlöten	24
8.2.1 Anforderungen	24
8.2.2 Verfahrensentwicklung für Aufschmelzlöten	24
8.2.3 Aufbringen von Flussmittel.....	24
8.2.4 Auftragen des Lotes	25
8.3 Manuelles Löten/Handlöten	25
8.3.1 Manuelles Löten (kein Aufschmelzlöten)	25
8.3.2 Manuelles Aufschmelzlöten	26
9 Anforderungen an die Reinheit und Rückstände	27
9.1 Allgemeines.....	27
9.2 Geeigneter Reinigungs-/Herstellungsprozess	27
9.2.1 Allgemeines.....	27
9.2.2 Reinheitsgrad	27
9.2.3 Höchstwert	28
9.3 Optische Anforderungen	28
9.4 Korrelation von ionischen Prüfgeräten.....	29
9.5 Nichtionische Rückstände.....	29
9.6 Prüfung des Oberflächen-Isolationswiderstands	29
10 Anforderungen an Baugruppen.....	29
10.1 Allgemeines.....	29
10.2 Annahmeanforderungen	29
10.2.1 Prozesssteuerung	29
10.2.2 Grenzwerte für Korrekturmaßnahmen	30
10.2.3 Bestimmung des Steuerungsgrenzwertes	30
10.3 Allgemeine Anforderungen an Baugruppen.....	30
10.3.1 Unversehrtheit der Baugruppe.....	30
10.3.2 Schäden der Baugruppe	30
10.3.3 Kennzeichnungen	31
10.3.4 Ebenheit (Verwölbung und Verwindung)	31
10.3.5 Lötverbindung	31
10.3.6 Außenlagenverbindungen.....	33
11 Beschichtung und Umhüllung	33

	Seite
11.1 Schutzbeschichtung	33
11.1.1 Beschichtungsanweisungen.....	33
11.1.2 Aufbringung	33
11.1.3 Anforderungen an das Betriebsverhalten.....	35
11.1.4 Nacharbeit der Schutzbeschichtung.....	35
11.1.5 Prüfung der Schutzbeschichtung	35
11.2 Umhüllung	35
11.2.1 Umhüllungsanweisungen	35
11.2.2 Aufbringung	36
11.2.3 Anforderungen.....	36
11.2.4 Nacharbeit von Umhüllungswerkstoffen.....	36
11.2.5 Prüfung des Umhüllungswerkstoffes.....	36
12 Nacharbeit und Reparatur	36
12.1 Nacharbeit von unzureichend gelöteten elektrischen und elektronischen Baugruppen	36
12.2 Reparatur.....	38
12.3 Reinigung nach der Nacharbeit/Reparatur.....	38
13 Qualitätssicherung der Produkte	38
13.1 Systemanforderungen	38
13.2 Prüfmethodik	38
13.2.1 Nachweisprüfung.....	38
13.2.2 Sichtprüfung	38
13.2.3 Stichprobenprüfung	39
13.3 Prozesssteuerung.....	39
13.3.1 Einzelheiten des Systems	39
13.3.2 Verringerung von Fehlern.....	40
13.3.3 Verringerung von Abweichungen	40
14 Sonstige Anforderungen.....	40
14.1 Gesundheit und Sicherheit	40
14.2 Sonderanforderungen an die Fertigung	41
14.2.1 Fertigung von Bauelementen, die Magnetwicklungen enthalten	41
14.2.2 Hochfrequenzanwendungen	41
14.2.3 Hochspannungs- oder Starkstromanwendungen.....	41
14.3 Leitfaden für die Weitergabe der Anforderungen	41
15 Bestellangaben.....	41
Anhang A (normativ) Anforderungen an Lötwerkzeuge und Ausrüstungen.....	42
A.1 Anforderungen an Werkzeuge und Ausrüstungen	42
A.2 Schleifmittel	42
A.3 Lötstationen und Handlötssysteme	42
A.4 Lötkolbenhalter	43

	Seite
A.5 Abwischbäusche	43
A.6 Lötpistolen	43
A.7 Löttiegel	43
A.8 Prozesssteuerung	43
Anhang B (normativ) Qualitätsbewertung	44
B.1 Prozesssteuerung (PC)	44
B.2 Reduzierung der Qualitätskonformitätsprüfungen	44
B.3 Auditplan	45
Literaturhinweise	46
 Bilder	
Bild 1 – Lotkontaktwinkel	32
Bild 2 – Lotbenetzung bei durchmetallisierten Bohrungen ohne Anschlussdrähte	33
Bild 3 – Beschichtungsbedingungen	34
 Tabellen	
Tabelle 1 – Grenzwerte für die Lotverunreinigung; höchste Grenzwerte für Verunreinigungen (Massenanteil in %)	21
Tabelle 2 – Bezeichnung der zu reinigenden Flächen	28
Tabelle 3 – Prüfung der Rückstände für die Prozesssteuerung	28
Tabelle 4 – Maximal zulässige Flussmittelrückstände mit Kolophonium	29
Tabelle 5 – Fehler von elektrischen und elektronischen Baugruppen	37
Tabelle 6 – Vergrößerungsanforderungen	39

1 Anwendungsbereich

Dieser Teil von IEC 61191 beschreibt Anforderungen an Werkstoffe, Verfahren und Nachweiskriterien für die Herstellung gelöteter Verbindungen und Baugruppen hoher Qualität mittels Oberflächenmontage- und verwandter Montagetechniken fest. Dieser Teil von IEC 61191 enthält ebenfalls Empfehlungen für zuverlässige Herstellungsverfahren.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen).

IEC 60068-2-20, *Environmental testing – Part 2-20: Tests – Test T: Test methods for solderability and resistance to soldering heat of devices with leads*

IEC 60068-2-58, *Environmental testing – Part 2-58: Tests – Test Td: Test methods for solderability, resistance to dissolution of metallization and to soldering heat of surface mounting devices (SMD)*

IEC 60194, *Printed board design, manufacture and assembly – Terms and definitions*

IEC 60721-3-1, *Classification of environmental conditions – Part 3-1: Classification of groups of environmental parameters and their severities – Storage*

IEC 61189-1, *Test methods for electrical materials, interconnection structures and assemblies – Part 1: General test methods and methodology*

IEC 61189-3, *Test methods for electrical materials, printed boards and other interconnection structures and assemblies – Part 3: Test methods for interconnection structures (printed boards)*

IEC 61190-1-1, *Attachment materials for electronic assembly – Part 1-1: Requirements for soldering fluxes for high-quality interconnections in electronics assembly*

IEC 61190-1-3, *Attachment materials for electronic assembly – Part 1-3: Requirements for electronic grade solder alloys and fluxed and non-fluxed solid solders for electronic soldering applications*

IEC 61191-2, *Printed board assemblies – Part 2: Sectional specification – Requirements for surface mount soldered assemblies*

IEC 61191-3, *Printed board assemblies – Part 3: Sectional specification – Requirements for through-hole mount soldered assemblies*

IEC 61191-4, *Printed board assemblies – Part 4: Sectional specification – Requirements for terminal soldered assemblies*

IEC 61249-8-8, *Materials for interconnection structures – Part 8: Sectional specification set for non-conductive films and coatings – Section 8: Temporary polymer coatings*

IEC 61340-5-1, *Electrostatics – Part 5-1: Protection of electronic devices from electrostatic phenomena – General requirements*

IEC/TR 61340-5-2, *Electrostatics – Part 5-2: Protection of electronic devices from electrostatic phenomena – User guide*

IEC 61760-2, *Surface mounting technology – Part 2: Transportation and storage conditions of surface mounting devices (SMD) – Application guide*

ISO 9001:2008, *Quality management systems – Requirements*

IPC-A-610, *Acceptability of Electronic Assemblies*

3 Begriffe

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach IEC 60194 und die folgenden Begriffe.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken für die Verwendung in der Normung unter den folgenden Adressen bereit:

- IEC Electropedia: verfügbar unter <http://www.electropedia.org/>
- ISO Online Browsing Platform: verfügbar unter <http://www.iso.org/obp>

3.1

Verwölbung

Abweichung der Ebenheit einer Platte, charakterisiert durch eine annähernd zylindrische oder sphärische Krümmung, so dass, falls das Produkt rechteckig ist, seine vier Ecken in der gleichen Ebene liegen

3.2

Hersteller

Baugruppenhersteller

Person oder Unternehmen, die bzw. das für die Beschaffung von Werkstoffen und Bauelementen sowie für alle Montageprozessabläufe und Nachweisvorgänge verantwortlich ist, um die vollständige Übereinstimmung der Baugruppen mit diesem Dokument sicherzustellen

3.3

objektiver Nachweis

zwischen dem Anwender und dem Hersteller vereinbarte Dokumentation

Anmerkung 1 zum Begriff: Die Dokumentation kann in Schriftform, in Form von Computerdaten, Computeralgorithmen, Videobändern oder anderen Datenträgern sein.

3.4

Prozessindikator

feststellbare Anomalie, die kein Fehler ist und eine Änderung bei Material, Ausrüstungen, Personal, Verfahren und/oder Arbeitsausführung widerspiegelt

3.5

Fertigkeit

Fähigkeit, Aufgaben entsprechend den in diesem Dokument im Einzelnen beschriebenen Anforderungen und Nachweisverfahren auszuführen

3.6

Schattenbildung

Phänomen, bei dem Bauteile einen Schatten auf Anschlüssen, Anschlussflächen oder anderen Bauteilen verursachen, was die Erwärmung beim Aufschmelzlöten oder die Lotausbreitung beim Schwalllöten behindert

3.7

Lieferant

Person oder Unternehmen, die bzw. das gegenüber dem Baugruppenhersteller dafür verantwortlich ist, dass die Bauelemente und Ausgangsstoffe die Anforderungen und Nachweisverfahren dieses Dokuments vollständig erfüllen

Anmerkung 1 zum Begriff: Bauelemente umfassen elektronische, elektromechanische, mechanische Bauelemente, Leiterplatten usw.

Anmerkung 2 zum Begriff: Ausgangsstoffe umfassen Lot, Flussmittel, Reinigungsmittel usw.

3.8

Verwindung

Abweichung der Ebenheit einer rechteckigen Tafel, eines Zuschnitts oder einer Leiterplatte, die parallel zu einer Diagonalen über die Oberfläche auftritt, so dass eine der Tafelecken nicht in der Ebene der drei anderen Ecken liegt

3.9

Anwender

Beschaffung

Person, Unternehmen oder Agentur, die/das für die Beschaffung von elektrischer/elektronischer Ausrüstung verantwortlich ist und berechtigt ist, die Ausrüstungsklasse sowie alle Abweichungen oder Einschränkungen der Anforderungen dieses Dokuments zu bestimmen

BEISPIEL Der Urheber/Verwalter des Vertrages, der diese Anforderungen im Einzelnen festlegt.

4 Allgemeine Anforderungen

4.1 Rangfolge

4.1.1 Allgemeine Bemerkung

Im Falle eines Widerspruchs zwischen dem Text dieser Norm und den in diesem Dokument zitierten anzuwendenden Normen hat der Text dieses Dokuments Vorrang. Nichts in diesem Dokument ersetzt jedoch gültige Gesetze und Vorschriften.

4.1.2 Widerspruch

Im Falle eines Widerspruchs zwischen den Anforderungen dieses Dokuments und der zutreffenden Montagedokumentation muss die vom Anwender genehmigte zutreffende Montagedokumentation Vorrang haben. Im Falle eines Widerspruchs zwischen den Anforderungen dieses Dokuments und nicht genehmigter Montagedokumentation müssen die Abweichungen dem bestimmten Anwender zur Genehmigung mitgeteilt werden. Nach dieser Genehmigung müssen die Bestimmungen (durch einen offiziellen Überarbeitungshinweis oder Ähnliches) in der Montagedokumentation dokumentiert werden, die dann Vorrang hat.

4.1.3 Dokumentation der Konformität

Wenn dieses Dokument einen schriftlichen Nachweis für die Einhaltung der Konformitätsanforderungen verlangt, muss jede Aufzeichnung für mindestens zwei Jahre ab dem Datum der Aufzeichnung für Kontrollzwecke aufbewahrt werden und verfügbar sein (siehe ISO 9001).

4.2 Auslegung der Anforderungen

Die Einführung der Produkteinteilung in Stufen entsprechend der Endanwendung (siehe 4.3) ermöglicht es dem Anwender, die Leistungsanforderungen zu unterscheiden. Wenn sich der Anwender für die Einhaltung der verbindlichen Anforderungen dieses Dokuments entscheidet, gelten folgende Bedingungen:

- Wenn vom Anwender nicht anders festgelegt, bezeichnet das Wort „muss“ eine verbindliche Anforderung.
- Abweichungen von jeder „muss“-Anforderung erfordern das schriftliche Einverständnis des Anwenders, z. B. über Montagedokumentationen, Spezifikations- oder Vertragsergänzungen. Das Wort „sollte“ wird verwendet, um eine Empfehlung oder einen Leitsatz auszudrücken. Das Wort „kann“ bezeichnet einen optionalen Fall. Sowohl „sollte“ als auch „kann“ drücken nichtverbindliche Fälle aus. „Wird/werden“ drückt eine Absichtserklärung aus.

4.3 Einteilung

Dieses Dokument berücksichtigt, dass elektrische und elektronische Baugruppen nach dem vorgesehenen Endgebrauch eingeteilt werden. Es sind drei allgemeine Endproduktstufen festgelegt worden, um Unterschiede in der iProduzierbarkeit, in den Funktionsanforderungen und in der Nachweis-(Kontroll-/Prüfungs-)Häufigkeit wiederzugeben.

Es sollte beachtet werden, dass bei einigen Geräten Überschneidungen zwischen den Stufen auftreten können. Der Anwender (siehe 3.5) der Baugruppen ist für die Festlegung der Stufe verantwortlich, in die das Produkt eingeordnet wird. Die erforderliche Stufe muss im Vertrag festgelegt werden, und es müssen alle Ausnahmen oder zusätzlichen Anforderungen für die Kenngrößen, falls zutreffend, angegeben werden.

Stufe A: Elektronische Produkte für den allgemeinen Gebrauch

Dazu gehören Konsumgüter, einige Computer und Computer-Peripheriegeräte sowie Baugruppen für Anwendungen, bei denen die Funktion des Gesamtgeräts vorrangig ist.

Stufe B: Elektronische Produkte für spezielle Anwendungen

Dazu gehören Kommunikationseinrichtungen, hochwertige Industrieelektronik und Geräte, für die ein hohes Leistungsvermögen und eine lange Lebensdauer gefordert werden und ununterbrochener Betrieb wünschenswert, aber nicht zwingend erforderlich ist. Üblich für sie ist, dass die Einsatzumgebung keine Ausfälle verursachen würde.

Stufe C: Elektronische Produkte für höchste Anforderungen

Dazu gehören alle Geräte, für die Dauerbetrieb oder Funktion im Bedarfsfall zwingend erforderlich ist. Geräteausfälle können nicht zugelassen werden. Die Einsatzumgebung kann ungewöhnlich rau sein. Die Geräte müssen wenn gefordert funktionsfähig sein, wie z. B. Lebenserhaltungssysteme und andere wichtige Systeme.

IPC-A-610 muss als Norm zur Arbeitsausführung verwendet werden.

ANMERKUNG Stufe A entspricht der Klasse 1 nach IPC-A-610.

Stufe B entspricht der Klasse 2 nach IPC-A-610.

Stufe C entspricht der Klasse 3 nach IPC-A-610.

4.4 Fehler und Prozessindikatoren

In Tabelle 5 sind die Fehler zusammengestellt, die nicht annehmbar sind und eine Beseitigung erfordern (zum Beispiel durch Nacharbeit, Reparatur usw.). Der Hersteller ist für die Feststellung weiterer Risikobereiche und die Behandlung dieser zusätzlichen Probleme als Ergänzungen zu Tabelle 5 verantwortlich. Diese sollten in der Montagedokumentation dokumentiert werden. Andere als die nicht annehmbaren Fehler nach Tabelle 5, Unregelmäßigkeiten und Abweichungen von verbindlichen Anforderungen, werden als Prozessindikatoren betrachtet und müssen überwacht werden, wenn ihr Auftreten bemerkt wird. Eine Beseitigung der Prozessindikatoren ist nicht erforderlich.

Die Anforderungen an die Arbeitsausführung müssen mit der Einteilungsstufe nach 4.3 übereinstimmen.

IPC-A-610 muss als Norm zur Arbeitsausführung verwendet werden.

4.5 Anforderungen an die Prozesssteuerung

Dieses Dokument fordert die Anwendung von Prozesssteuerungsmethoden bei der Planung, Realisierung und Bewertung der Fertigungsverfahren für die Produktion gelöteter elektrischer und elektronischer Baugruppen. Die Grundsätze, Realisierungsstrategien, Werkzeuge und Techniken dürfen je nach dem besonderen Unternehmen, Vorgang oder der betrachteten Variablen in unterschiedlicher Reihenfolge angewendet werden, um die Prozesssteuerung und Prozessfähigkeit mit den Anforderungen für das